

安心。快適。豊かなくらし。

Nomura tec

コンビネーション パドロック

好きな
番号に設定
できます


COMBINATION PADLOCK

新機能
番号設定が簡単


10000通り
の番号設定!

4 DIALS

※ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので暗がりでも番号を確認しにくい場合でも番号が合わせやすくなっております。



※商品開封時は「0・0・0・0」に設定してあります



1 番号を「0・0・0・0」に合わせて解錠状態にしてダイヤル右側レバーを左上に動かしながら(図①)お好みの番号に設定します。(番号設定中はレバーは左上に動かしたまま設定します。レバーを右下に戻すと、戻った時点での番号に設定されますのでご注意ください)

2 レバーを手で左上に動かしたまま、お好みの番号に設定した後レバーを右下に戻して完了です。(図②は「1・2・3・4」に設定しています) ※暗証番号を設定された後再度番号を変更される場合は、その時点で設定されている番号に合わせて解錠状態してから①→②の順番に設定して下さい。 ※①②の作業は、解錠状態であればシャックルが上がっていても下がついていても問題ありません。

ご注意

- 解錠時あやまって商品を落下させない様にして下さい。●落下下によっての商品の破損及び、商品が落下した事によっての他の物の破損の補償は一切行いません。●暗証番号は個人の責任において忘れない様管理して下さい。●暗証番号忘れによる解錠が出来ない場合やその他の解錠に要する暗証番号の問い合わせには一切お答え出来ません。●分解、改造をしないで下さい。また、投げたり乱暴に扱わないで下さい。故障の原因となります。製品の修理はお受け出来ませんのでご注意ください。●防水加工されておりませんので十分ご注意ください。●本商品は盗難防止に絶対的な鍵ではございません。盗難等の事故、犯罪、トラブル等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償等はいりません。●番号を壊繁に変更されると、番号をお忘れになる場合がございますのでご注意ください。尚、番号不明による返品はお受け出来ません。●本商品を「解錠状態」で「使用場所に掛けたまま」にしていたり、「使用せず保管」しないで下さい。設定した暗証番号のままにしておりますと暗証番号が第三者に知られたり、変更される場合があり不正解錠の原因になります。●内部機構の設計は「単純」な物の為、ご使用中勝手に番号が変わる事はございません。

材質

- シャックル部/スチール(焼き入り処理)
- 本体/亜鉛ダイカスト
- ダイヤル部/亜鉛ダイカスト



台紙 PET
MADE IN TAIWAN

N-2412 シルバー



4 909314 400185



販売元 お問い合わせ先
株式会社 ノムラテック
〒544-0012 大阪市東区東瓦町4丁目4番26号
TEL: (06) 6756-7301 FAX: (06) 6756-7311
URL: http://www.nomuratec.co.jp